



- *Auto Start (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)*
- *Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)*
- *Kısa Devre, Aşırı Yük, Yüksek Şarj ve Akü Derin Deşarj Koruması*
- *Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma*
- *LED Kontrol Paneli*
- *Mikro İşlemcili Dijital Kontrol*
- *Otomatik Voltaj Ayarlama*
- *Geniş Voltaj Aralığı (145-280 VAC)*
- *Otomatik Sigorta*
- *Kolay Anlaşılabilir Alarm Sistemi*
- *Simule Edilmiş Çıkış Sinus Dalgası*
- *UPS, Off Modunda Otomatik Akü Şarj*

Auto
Start

Cold
Start

Metal
Kasa

Tam
Koruma



4 Adet Çıkış

Teknik Özellikler Tablosu

Kapasite/Güç	1600VA / 900W	2000VA / 1200W
Giriş		
Giriş Voltajı		220 VAC
Çalışma Voltaj Aralığı		145-280 VAC
Çalışma Frekans Aralığı		50/60 Hz
Çıkış		
Çıkış Voltajı		220 VAC
Voltaj Regülasyonu		±%10 (Akü Modu)
Frekans Aralığı		50/60 Hz ±1 Hz (Otomatik Seçim)
Dalga Şekli		Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu)
Akü		
Dahili Akü		2 x 12V 9Ah
Şarj Akımı (Max.)		1A
Tipik Şarj Süresi		8 Saat
Koruma		
Tam Koruma		Aşırı Yük, Kısa Devre, Yüksek Şarj, Akü Şarj-Deşarj Koruması
LED Göstergesi		
Şebeke Modu		Yeşil LED
Akü Modu		Kırmızı LED (Yanıp Söner)
Alarm		
Akü Modu		6 sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı
Düşük Akü		1 sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı
Aşırı Yük		0.5 sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı
Hata		Sürekli Sesli Uyarı
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı		0 ~ 40°C
Bağıl Nem		0 ~ %90 (Yoğunlaşmayan)
Gürültü Seviyesi		≤40 dB (1m)
Uluslararası Güvenlik Standartları		
Düşük Voltaj Direktifi		CE'ye Uygun
Elektro Manyetik Uyumluluk		CE'ye Uygun
Boyutlar ve Ağırlık		
Boyutlar DxGxY (mm)		360x122x195
Net Ağırlık (kg.)	11,7	13

Dotvolt A.Ş. ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.